

SAPOS®-Umstellung

Im SAPOS® NRW werden Echtzeit-Korrekturdaten nun über einen neuen Server (Ntrip-Caster) abgegeben. Dadurch muss die IP-Adresse der GNSS-Empfänger angepasst werden. Alle anderen Einstellungen bleiben unverändert.

Zwischen dem 01.07.2021 und dem 31.07.2021 sind sowohl alte als auch neue IP-Adresse verwendbar.

Ab dem **01.08.2021** ist nur noch die neue IP-Adresse gültig.


Die neue IP-Adresse lautet: **80.158.61.104**

Alternativ können Sie als Eintrag auch weiterhin folgende URL nutzen: **www.sapos-nw-ntrip.de**


Je nach Empfänger müssen Sie die IP-Adresse oder die URL über das Touch-Terminal folgendermaßen anpassen:

NAV-900





1.  - Öffnen Sie die Applikation Service.
2. Tippen Sie auf „GPS“.
⇒ Maske „NAV-900“ erscheint.
⇒ Das Terminal liest die aktuelle Konfiguration des GPS-Empfängers.
3. Tippen Sie auf „Einstellungen“.
⇒ Sie sehen jetzt alle konfigurierbaren Parameter.
4. Geben Sie die neue IP-Adresse oder die URL im Parameter „Serveradresse“ ein.




5.  - Speichern Sie die Konfiguration.
6. Bestätigen Sie.

SMART-6L mit GSM-Modem



1.  - Öffnen Sie die Applikation Service.
2. Tippen Sie auf „GPS“.
⇒ Maske „Einstellungen“ erscheint.
3.  - Öffnen Sie das Konfigurationsmenü.
4. Geben Sie die neue IP-Adresse oder der URL im Parameter „URL/IP“ ein.



5.  - Speichern Sie die Änderungen.
⇒ Folgende Meldung erscheint: „Sollen die Daten an das Modem übertragen werden?“
6. „Ja“ - Bestätigen Sie.
⇒ Die Daten werden an das Modem übertragen. Das dauert ca. 30 Sekunden.